


6811 EB BJ BW PRES TECH BASICLINE MIN (6811 EB)

(2CKA006800A2508)



4011395133323



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401017355
Fabrikantnummer	2CKA006800A2508
EAN code	4011395133323
Merk	ABB Busch-Jaeger
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	Busch-Wachter
Artikelnummer oud	2700160632

Technische details

Uitvoering	Bewegingssensor
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Optimale montagehoogte (m)	3
Trappenhuisbewaking	Ja
Overbruggingsschakelaar	Nee

Max. reikwijdte zijwaarts (m)	3
Max. reikwijdte frontaal (m)	-
Diameter reikwijdte op vloer (m)	6
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement	Nee
Montagewijze	Overig
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230
Min. nalooptijd (s)	60

Max. nalooptijd (min)	15
Inschakelvertraging (s)	0
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	-/-
Zwenkbereik sensor, horizontaal (°)	0/0
Zwenkbereik sensor, verticaal (°)	0/0
Aanspreekhelderheid (lx)	10/1000
Max. schakelvermogen (W)	2000
C-Belasting	Ja
Temperatuur (°C)	0/45
Aantal schakelzones	76
Max. inschakelstroom (A)	80
Ingang voor nevenunit	Nee
Stuurstroom (mA)	0
Frequentie (Hz)	50/60
Met alarmfunctie	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-6811-eb-bj-bw-pres-tech-basicline-min>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 04-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA