

aardlekschakelaar 4- polig 40A 30mA type B (85002011)

(85002011)



8720143950018



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401018232
Fabrikantnummer	85002011
EAN code	8720143950018
Merk	EMAT
Productgroep	Aardlekschakelaar
Serie/Programma	Aardlekschakelaar
Artikelnummer oud	85002011
Nom. (meet)stroom (A)	40
Aantal polen	4
Type lekstroom	B
Nom. foutstroom (A)	30
Gewicht (g)	387
Breedte (mm)	72
Diepte (mm)	74
Hoogte (mm)	84
Selectieve bescherming	Nee
Voorwaardelijke AC kortsluitstroom (kA)	10
Stootstroomvastheid (kA)	10
Kortstondigvertraagd type	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1/35
Aansluiting geschikt voor meerdere aders	Nee
Met vergrendelingsvoorziening	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/emat-aardlekschakelaar-4-polig-40a-30ma-type-b-85002C>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze aardlekschakelaar heeft 10 jaar garantie.

Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	400
Montagewijze	DIN-rail
Frequentie	50/60 Hz
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte in module-eenheden	4
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/70
Vervuilinggraad	2
Aantal beveiligde polen	4
Mechanische levensduur aantal schakelingen	10000
Maximale voorbeveiliging voor overbelasting gG (A)	32
Maximale voorbeveiliging voor kortsluiting gG (A)	63
Watt verliezen (P_v) (W)	13.7
Impulsspanning (U_{imp}) (kV)	4
Werking onafhankelijk v/d voedingsspanning (VI)	Ja
Werking afhankelijk v/d voedingsspanning (VD)	Ja
Elektrische levensduur aantal schakelingen	2000
Aandraaimoment (Nm)	2-3

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN