


aardlekschakelaar 4- polig 63A 30mA type B (85002012)

(85002012)



8720143950025



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401018234
Fabrikantnummer	85002012
EAN code	8720143950025
Merk	EMAT
Productgroep	Aardlekschakelaar
Serie/Programma	Aardlekschakelaar
Artikelnummer oud	85002012
Nom. (meet)stroom (A)	63
Aantal polen	4
Type lekstroom	B
Nom. foutstroom (A)	.03
Gewicht (g)	407
Breedte (mm)	72
Diepte (mm)	74
Hoogte (mm)	84
Selectieve bescherming	Nee
Voorwaardelijke AC kortsluitstroom (kA)	10
Stootstroomvastheid (kA)	10
Kortstondigvertraagd type	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede	1/35
Aansluiting geschikt voor meerdere aders	Nee
Met vergrendelingsvoorziening	Nee

Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	400
Montagewijze	DIN-rail
Frequentie	50/60 Hz
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte in module-eenheden	4
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/70
Vervuilingsgraad	2
Aantal beveiligde polen	4
Mechanische levensduur aantal schakelingen	10000
Maximale voorbeveiliging voor overbelasting gG (A)	50
Maximale voorbeveiliging voor kortsluiting gG (A)	63
Watt verliezen (P_v) (W)	21.6
Impulsspanning (U_{imp}) (kV)	4
Werking onafhankelijk v/d voedingsspanning (VI)	Ja
Werking afhankelijk v/d voedingsspanning (VD)	Ja
Elektrische levensduur aantal schakelingen	2000
Aandraaimoment (Nm)	2-3

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/emat-aardlekschakelaar-4-polig-63a-30ma-type-b-85002C>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze aardlekschakelaar heeft 10 jaar garantie.

Gegenereerd op datum: 09-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA