


# 102827 EAT

# AARDLEKS.PFIM100A/2/100mA

(102827)



4015081027125



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

# ELEKTRAMAT

# Specificaties

Artikelnummer	401018718
Fabrikantnummer	102827
EAN code	4015081027125
Merk	Eaton
Productgroep	Aardlekschakelaar
Serie/Programma	xPole
Artikelnummer oud	2700176603
Nom. (meet)stroom	100
Aantal polen	2
type de courant différentiel	896
Toegekende foutstroom	100

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/eaton-102827-eat-aardleks-pfim100a-2-100ma>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

# Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	230
Selectieve bescherming	Nee
Montagewijze	rail DIN
Kortsluitvastheid (I <sub>cw</sub> ) (kA)	10
Stootstroomvastheid (kA)	0.25
Frequentie	50 Hz
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Maat (conform DIN 43880)	1
Breedte in module-eenheden	2
Kortstondigvertraagd type	Nee
Nom. isolatiespanning U <sub>i</sub> (V)	440
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )	1.5/35
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> )	1.5/16
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/40
Vervuilingsgraad	2
Inbouwdiepte (mm)	70.5

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN