


**AF09Z-30-01-21 ABB
CONT AF 09Z30-01-21
20-60 (AF 09Z-30-01-21
24-60V50/60HZ 20-
60VDC)**

(1SBL136001R2101)



3471523113312



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401021408
Fabrikantnummer	1SBL136001R2101
EAN code	3471523113312
Merk	ABB
Productgroep	Magneetschakelaar
Serie/Programma	A serie
Artikelnummer oud	2700194273

Technische details

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (V)	24/60
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (V)	24/60
Nom. stuurspanning bij DC (V)	20/60
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V (A)	25
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V (A)	9
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kW)	4
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	1
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/abb-af09z-30-01-21-abb-cont-af-09z30-01-21-20-60-af-09z-20-60vdc>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 01-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA