


AF16-30-10-11 ABB CONT AF 16-30-10-11 (AF 16-30- 10-11 24-60VAC 20- 60VDC)

(1SBL177001R1110)



3471523110618



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401021471
Fabrikantnummer	1SBL177001R1110
EAN code	3471523110618
Merk	ABB
Productgroep	Magneetschakelaar
Serie/Programma	A serie
Artikelnummer oud	2700194336

Technische details

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (V)	24/60
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (V)	24/60
Nom. stuurspanning bij DC (V)	20/60
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V (A)	30
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V (A)	18
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kW)	7.5
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3

Referentie/ Links

[▶ https://www.elektramat.nl/abb-af16-30-10-11-abb-cont-af-16-30-10-11-af-16-30-10-](https://www.elektramat.nl/abb-af16-30-10-11-abb-cont-af-16-30-10-11-af-16-30-10-11)

www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 01-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA