


AF 265-30-11-13 100- ABB AF 265-30-11-13 100- 250V (AF 265-30-11-13 100-250VAC/DC)

(1SFL547002R1311)



7320500481189



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401022052
Fabrikantnummer	1SFL547002R1311
EAN code	7320500481189
Merk	ABB
Productgroep	Magneetschakelaar
Serie/Programma	A serie
Artikelnummer oud	2700199632

Technische details

Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (V)	100/250
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (V)	100/250
Nom. stuurspanning bij DC (V)	100/250
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V (A)	400
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V (A)	265
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kW)	132
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	1
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Railaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/abb-af-265-30-11-13-100-abb-af-265-30-11-13-100-250v-i-250vac-dc>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 02-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA