



stopcontact met randaarde en LED indicatie - Berker S.1 polarwit mat (41091909)

(41091909)



4011334364085



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401023418
Fabrikantnummer	41091909
EAN code	4011334364085
Merk	Hager
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	berker
Artikelnummer oud	2700236553
Uitvoering	Randaarde (type F)
Aantal eenheden	1
Aansluitwijze	Schroefklem
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Kleur	Wit
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Filter_kleur	Wit
Filter_randaarde	Met randaarde
Filter_serie	Berker S.1 polarwit mat
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	1-voudig Twijfel

Technische details

Met ingebouwde USB voeding	Nee
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Uitvoeringsvorm afdekking	Centraalplaat
Opdruk/indicatie	Geen
Met klapdeksel	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Ja
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Ja
Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Overig
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Mat
Met aan/uitschakelaar	Nee

Met doorlusvoorziening	Nee
Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	250
Frequentie (Hz)	50/60
Fase-aftakking	Geen
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)	Nee
Slagvastheid	IK05
Schakelmateriaalbreedte (mm)	71
Schakelmateriaalhoogte (mm)	71
Schakelmateriaaldiepte (mm)	41.6
Beschermingscontact	Ja
Rond aardingscontact	Nee
Aantal actieve contacten (rond)	2
Aantal actieve contacten (vlak)	0
Met signaallamp	Nee
Aantal fases	1
Antibacteriële behandeling	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	40
Metallic	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Type USB voeding	Overig
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hager-stopcontact-met-randaarde-en-led-indicatie-berke41091909>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA