


relais 1 wisselcontact 10A 12V AC (26.01.8.012.0000)

(26.01.8.012.0000)



8012823238005



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401024211
Fabrikantnummer	26.01.8.012.0000
EAN code	8012823238005
Merk	Finder
Productgroep	Bistabiel relais
Serie/Programma	26
Artikelnummer oud	2700259200
Aantal contacten als maakcontact	1
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	0

Technische details

Functie	Mechanisch, schakelaar
Montagewijze	Overig
Aantal maakcontacten	1
Aantal verbreekcontacten	0
Aantal wisselcontacten	0
Stuurspanning 1 (V)	9.6/13.2
Stuurspanningstype 1	AC
Frequentie stuurspanning 1 (Hz)	50/60
Nom. (meet)schakelstroom (A)	10
Voedingsspanning (V)	12/12
Spanningstype voedingsspanning	AC
Max. gloeilampbelasting (W)	2000
Max. belasting TL-buis (VA)	500
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld) (VA)	360
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) (VA)	360
Max. schakelstroom ($\cos \phi = 0,6$) (A)	12
Handbediening mogelijk	Nee
Handbediening	Nee
Inbouwdiepte (mm)	22

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/finder-relais-1-wisselcontact-10a-12v-ac-26-01-8-012-000/>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 01-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA