


# magneetschakelaar 230V 16A 1 maak en 1 verbreek (ERC218)

(ERC218)



3250612400492



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401025142
Fabrikantnummer	ERC218
EAN code	3250612400492
Merk	Hager
Productgroep	Installatiehulpschakelaar modulair
Serie/Programma	Magneetschakelaars
Artikelnummer oud	2700294227
Nom. bedrijfsstroom (A)	16

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hager-magneetschakelaar-230v-16a-1-maak-en-1-verbree>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

# Technische details

Bedrijfsspanning (meetspanning) (V)	230/230
Gebruikscategorie	7
(Meet)bekrachtigingsspanning (V)	230/230
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Spanningstype van de bekrachtigingsspanning	AC
Max. gloeilampbelasting (W)	1100
Max. belasting TL-buis (VA)	570
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld) (VA)	1200
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) (VA)	490
Schuif voor handmatige schakeling	Ja
Aantal module-eenheden	1
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP2X
Inbouwdiepte (mm)	60

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN