


ERC226 HAG

MAGN.SCH.25A

HANDB.2V 230V

(ERC226)



3250612400720



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401025145
Fabrikantnummer	ERC226
EAN code	3250612400720
Merk	Hager
Productgroep	Installatiehulpschakelaar modulair
Serie/Programma	Magneetschakelaars
Artikelnummer oud	2700294230
Nom. bedrijfsstroom (A)	25

Technische details

Bedrijfsspanning (meetspanning) (V)	230/230
Gebruikscategorie	7
(Meet)bekrachtigingsspanning (V)	230/230
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Spanningstype van de bekrachtigingsspanning	AC
Max. gloeilampbelasting (W)	1900
Max. belasting TL-buis (VA)	950
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld) (VA)	1990
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) (VA)	810
Schuif voor handmatige schakeling	Ja
Aantal module-eenheden	1
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP2X
Inbouwdiepte (mm)	60

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hager-erc226-hag-magn-sch-25a-handb-2v-230v>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 06-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA