


# magneetschakelaar 230V 16A 2 maak en 2 verbreek (ERC418)

(ERC418)



3250612400829



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401025153
Fabrikantnummer	ERC418
EAN code	3250612400829
Merk	Hager
Productgroep	Installatiehulpschakelaar modulair
Serie/Programma	Magneetschakelaars
Artikelnummer oud	2700294238
Nom. bedrijfsstroom (A)	16
Aantal contacten als maakcontact	2
Aantal contacten als verbreekcontact	2

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hager-magneetschakelaar-230v-16a-2-maak-en-2-verbree>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Met een overspanningsbeveiliging bescherm je elektronische apparatuur tegen overspanning. Overspanning kan ontstaan door blikseminslag en een breuk van de nulgeleider.

# Technische details

Bedrijfsspanning (meetspanning) (V)	400/400
Gebruikscategorie	7
(Meet)bekrachtigingsspanning (V)	230/230
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Spanningstype van de bekrachtigingsspanning	AC
Max. gloeilampbelasting (W)	1100
Max. belasting TL-buis (VA)	570
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld) (VA)	1200
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) (VA)	490
Schuif voor handmatige schakeling	Ja
Aantal module-eenheden	2
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP2X
Breedte in module-eenheden	2
Inbouwdiepte (mm)	60

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN