


# magneetschakelaar 25A 24V 2 maak (ERD225)

(ERD225)



3250612400591



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401025161
Fabrikantnummer	ERD225
EAN code	3250612400591
Merk	Hager
Productgroep	Installatiehulpschakelaar modulair
Serie/Programma	Magneetschakelaars
Artikelnummer oud	2700294247
Nom. bedrijfsstroom (A)	25
Aantal contacten als maakcontact	2
Aantal contacten als verbreekcontact	0

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hager-magneetschakelaar-25a-24v-2-maak-erd225>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

# Technische details

Bedrijfsspanning (meetspanning) (V)	230/230
Gebruikscategorie	7
(Meet)bekrachtigingsspanning (V)	24/24
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Spanningstype van de bekrachtigingsspanning	AC
Max. gloeilampbelasting (W)	1900
Max. belasting TL-buis (VA)	950
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld) (VA)	1990
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) (VA)	810
Schuif voor handmatige schakeling	Ja
Aantal module-eenheden	1
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP2X
Inbouwdiepte (mm)	60

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN