


magneetschakelaar 24V 16A 2 maak en 2 verbreek (ERD418S)

(ERD418S)



3250612400058



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401025167
Fabrikantnummer	ERD418S
EAN code	3250612400058
Merk	Hager
Productgroep	Installatiehulpschakelaar modulair
Serie/Programma	Magneetschakelaars
Artikelnummer oud	2700294253
Nom. bedrijfsstroom (A)	16
Aantal contacten als maakcontact	2
Aantal contacten als verbreekcontact	2

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hager-magneetschakelaar-24v-16a-2-maak-en-2-verbreek>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

Bedrijfsspanning (meetspanning) (V)	400/400
Gebruikscategorie	7
(Meet)bekrachtigingsspanning (V)	24/24
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Spanningstype van de bekrachtigingsspanning	AC
Aantal maakcontacten	2
Aantal verbreekcontacten	2
Max. gloeilampbelasting (W)	1100
Max. belasting TL-buis (VA)	570
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld) (VA)	1200
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) (VA)	490
Schuif voor handmatige schakeling	Ja
Aantal module-eenheden	2
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP2X
Breedte in module-eenheden	2
Inbouwdiepte (mm)	60

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN