


aardlekschakelaar uitbreidingsset 2-polig 40A 30mA (VKS151S)

(VKS151S)



325061655549



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401026244
Fabrikantnummer	VKS151S
EAN code	3250616555549
Merk	Hager
Productgroep	Aardlekschakelaar
Serie/Programma	Vision
Artikelnummer oud	2700297232
Nom. (meet)stroom (A)	40
Aantal polen	2
Type lekstroom	A
Nom. foutstroom (A)	0.03
Selectieve bescherming	Nee
Stootstroomvastheid (kA)	0.25
Kortstondigvertraagd type	Nee
Met vergrendelingsvoorziening	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hager-aardlekschakelaar-uitbreidingsset-2-polig-40a-30m>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze Hager aardlekschakelaar (VKS151S) treedt in werking wanneer er sprake is van lekstroom. Dit component zorgt er op dat m groepenkast spanningsloos wordt.

Je monteert deze aardlekschakelaar eenvoudig door montage met Bi-Connect klemmen. Deze set komt inclusief doorverbinding

In onze kennisbank vind je meer informatie over het [aansluiten](#) en [testen](#) van een aardlekschakelaar

Groepenkast generator

Gebruik onze handige [generator](#) voor het samenstellen van je groepenkast. Zo weet je zeker dat alle componenten geschikt vervolgens kosteloos voor je in elkaar. Je kunt dus direct aan de slag met de installatie.

Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	230
Montagewijze	Overig
Kortsluitvastheid (Icw) (kA)	6
Frequentie	50/60 Hz
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte in module-eenheden	2
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kV)	4
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/25
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/16
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/40
Vervuilingsgraad	2
Spanningstype	AC
Explosie veilig	Nee
Inbouwdiepte (mm)	70

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN