


stopcontact 2-voudig met randaarde en kinderbeveiliging - Future Linear aluzilver (302EUIT-83)

(2TKA00002006)



6438199003658



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401029312
Fabrikantnummer	2TKA00002006
EAN code	6438199003658
Merk	ABB Busch-Jaeger
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	Future linear
Artikelnummer oud	2700324801
Uitvoering	Randaarde (type F)
Aantal eenheden	2
Aansluitwijze	Steekklem
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Kleur	Aluminium
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP21
Filter_randaarde	Met randaarde
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	2-voudig

Technische details

Met ingebouwde USB voeding	Nee
Aantal modules (bij modulair systeem)	-

Aantal contactdozen schakelbaar	0
Uitvoeringsvorm afdekking	Volle afdekplaat
Opdruk/indicatie	Geen
Met klapdeksel	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9006
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Ja
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Met aan/uitschakelaar	Nee
Met doorlusvoorziening	Ja

Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	250
Frequentie (Hz)	50/50
Nom. foutstroom (mA)	-
Fase-aftakking	Geen
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)	Nee
Schakelmateriaalbreedte (mm)	85
Schakelmateriaalhoogte (mm)	117
Schakelmateriaaldiepte (mm)	40
Beschermingscontact	Ja
Rond aardingscontact	Nee
Aantal actieve contacten (rond)	4
Aantal actieve contacten (vlak)	0
Met signaallamp	Nee
Aantal fases	1
Antibacteriële behandeling	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	42
Metallic	Nee
Compatible met Apple HomeKit	
Compatible met Google Assistant	
Compatible met Amazon Alexa	
Met IFTTT ondersteuning	

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-stopcontact-2-voudig-met-randaarde-60a-future-linear-aluzilver-302eujt-83>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA