


EMN001 HAGER TRAPPENHUISAUTOM.BASIS

(EMN001)



3250612339969



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401032202
Fabrikantnummer	EMN001
EAN code	3250612339969
Merk	Hager
Productgroep	Trappenhuisschakelaar
Serie/Programma	Trappenhuisautomaten
Artikelnummer oud	2700348471

Technische details

Functie	Elektronisch
Montagewijze	DIN-rail
Breedte in module-eenheden	1
Aantal maakcontacten	1
Aantal verbreekcontacten	0
Aantal wisselcontacten	0
Stuurspanning 1 (V)	230/230
Stuurspanningstype 1	AC
Frequentie stuurspanning 1 (Hz)	50/60
Stuurspanning 2 (V)	230/230
Stuurspanningstype 2	AC
Frequentie stuurspanning 2 (Hz)	50/60

Nom. (meet)schakelstroom (A)	16
Max. schakelstroom ($\cos \phi = 0,6$) (A)	16
Afvalvertraging (min)	0.5/10
Glimlampstroom drukcontact (mA)	100
Type schakeling	3- en 4-draads schakeling
Voorwaarschuwing uitschakeling	Dimmen tot 50%
Stroomstootfunctie selecteerbaar	Nee
Repetitieve schakeling	Repetitief
Voedingsspanning (V)	230/230
Spanningstype voedingsspanning	AC
Max. gloeilampbelasting (W)	2300
Max. belasting TL-buis (VA)	3600
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld) (VA)	1000
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) (VA)	1000
Aantal contacten als maakcontact	1
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	0
Inbouwdiepte (mm)	64

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hager-emn001-hager-trappenhuisautom-basis>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 08-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA