


bewegingsmelder 10A 230V stuurspanning AC wit

(18.31.8.230.0031)



8012823359090



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401032234
Fabrikantnummer	18.31.8.230.0031
EAN code	8012823359090
Merk	Finder
Productgroep	Bewegings-/aanwezigheidsschake
Serie/Programma	18
Artikelnummer oud	2700348598

Referentie/ Links

- ▷ <https://www.elektramat.nl/finder-bewegingsmelder-10a-230v-stuurspanning-ac-wit>
- ▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

Uitvoering	Bewegingssensor
Opnemertype	Passief infrarood
Met DALI interface	Nee
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee

Vrije dierzone	Nee
Onderkruipbeveiliging	Nee
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Optimale montagehoogte (m)	6
Trappenhuisbewaking	Ja
Overbruggingsschakelaar	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	8
Max. reikwijdte frontaal (m)	8
Diameter reikwijdte op vloer (m)	12
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Met signaaleenheid	Nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Nee
Dimfunctie met dimmerbaselement	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit

RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Spanningstype	AC
Nom. spanning (V)	230
Min. nalooptijd (s)	30
Max. nalooptijd (min)	35
Uitschakelvertraging (s)	2100
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	110/110
Zwenkbereik sensor, horizontaal (°)	0/0
Zwenkbereik sensor, verticaal (°)	0/0
Aanspreekhelderheid (lx)	1/350
Max. schakelvermogen (W)	1000
Temperatuur (°C)	-10/50
Aantal schakelzones	1
Max. inschakelstroom (A)	100
Ingang voor nevenunit	Nee
Frequentie (Hz)	50/60
Met alarmfunctie	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN