

PKZM01-1-G EAT MBS IN KAST 0 63-1A

(286082)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401034484
Fabrikantnummer	286082
EAN code	4015082860820
Merk	Eaton
Productgroep	Motorbeveiligingsschakelaar
Serie/Programma	PKZ
Artikelnummer oud	2700385608

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/eaton-pkzm01-1-g-eat-mbs-in-kast-0-63-1a>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

Instelbereik overbelastingsbeveiliging (A)	0.63/1
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (A)	15.5/15.5
Thermische beveiliging	Ja
Faseuitvalgevoelig	Ja
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Bedrijfsspanning (meetspanning) (V)	690/690
Nom. continustroom I _u (A)	1
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V (kW)	0.12
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kW)	0.25
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Uitvoering van het bedieningselement	Druktoets
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningspoel	Nee
Aantal polen	3
Nom. afschakelvermogen I _{cu} bij 400 V, AC (kA)	50
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Hoogte (mm)	158
Breedte (mm)	80
Diepte (mm)	117
Met thermische beveiliging	Ja

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN