


installatieautomaat 1- polig+nul 10A B-kar (263162)

(263162)



4015082631628



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401034871
Fabrikantnummer	263162
EAN code	4015082631628
Merk	Eaton
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	xPole
Artikelnummer oud	2700386574
Uitschakelkarakteristiek	B
Aantal polen (totaal)	2
Nom. (meet)stroom (A)	10

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/eaton-installatieautomaat-1-polig-nul-10a-b-kar-263162>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een installatieautomaat beschermt je elektrische installatie en bedrading tegen schade. Op het moment dat er te hoge stroom wordt onderbroken worden. Om het maximale vermogen van je installatieautomaat te berekenen vermenigvuldig je het aantal ampere

[Bekijk hier de specsheet](#)

Technische details

Aantal beveiligde polen	1
-------------------------	---

Nom. (meet)spanning (V)	230
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kA)	0
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kA)	0
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Meeschakelende nul	Ja
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	2
Breedte in module-eenheden	1
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (V)	440
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kV)	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/75
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/16
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/16
Explosieveilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	70.5
Verliesvermogen (W)	1.9

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN