


stopcontact 2-voudig met randaarde geschikt voor wandgoot - Future linear studiowit (20-2 EUCJ-184K-503)

(2CKA002014A1466)



4011395103265



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401039237
Fabrikantnummer	2CKA002014A1466
EAN code	4011395103265
Merk	ABB Busch-Jaeger
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	Future linear
Artikelnummer oud	2700439580
Uitvoering	Socket outlet CEE 7/3 (type F)
Aantal eenheden	2
Aansluitwijze	Steekklem
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Kleur	Wit
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Filter_kleur	Wit
Filter_randaarde	Met randaarde
Filter_serie	Busch-Jaeger future linear studiowit\$Stopc
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	2-voudig

Technische details

Met ingebouwde USB voeding	Nee
Aantal modules (bij modulair systeem)	2
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Uitvoeringsvorm afdekking	Volle afdekplaat
Opdruk/indicatie	Geen
Met klapdeksel	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9016
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Ja
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Glanzend

Met aan/uitschakelaar	Nee
Met doorlusvoorziening	Ja
Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	250
Frequentie (Hz)	50/50
Nom. foutstroom (mA)	0
Fase-aftakking	Geen
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)	Nee
Slagvastheid	IK03
Schakelmateriaalbreedte (mm)	152
Schakelmateriaalhoogte (mm)	81
Schakelmateriaaldiepte (mm)	40
Beschermingscontact	Ja
Rond aardingscontact	Nee
Aantal actieve contacten (rond)	4
Aantal actieve contacten (vlak)	0
Met signaallamp	Nee
Aantal fases	1
Antibacteriële behandeling	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	40
Metallic	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee

Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-stopcontact-2-voudig-met-randaarde-9-future-linear-studiowit-20-2-eucj-184k-503>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Het schakelmateriaal van Busch-Jaeger in de Future Linear programma staat voor bescheiden zakelijkheid en absolute helderheid.

Extra info: Dubbel stopcontact met randaarde en tweevoudig afdekraam t.b.v. duo inbouwdoos, zoals artikel [401012770](#)

Gegenereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA