


# krachtgroep 3-polig+nul 16A B-kar (MBN616E)

(MBN616E)



3250614313516



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401040535
Fabrikantnummer	MBN616E
EAN code	3250614313516
Merk	Hager
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	Installatieautomaten 6 kA
Artikelnummer oud	2700448043
Uitschakelkarakteristiek	B
Aantal polen (totaal)	4
Nom. (meet)stroom (A)	16

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hager-krachtgroep-3-polig-nul-16a-b-kar-mbn616e>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De MBN616E krachtgroep wordt gebruikt bij apparaten die meer elektriciteit gebruiken dan 230V. **BELANGRIJK:** een krachtgroep combinatie met een 3 fase groepenkast. In onze kennisbank lees je meer over het [verschil tussen 1 fase en 3 fase](#)

[Bekijk hier de specsheet](#)

# Technische details

Aantal beveiligde polen	3
Nom. (meet)spanning (V)	400
Nom. afschakelvermogen $I_{cn}$ EN 60898 bij 400 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen $I_{cu}$ IEC 60947-2 bij 400 V (kA)	10
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Meeschakelende nul	Ja
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Ja
Overspanningscategorie	3
Vervuilinggraad	2
Breedte in module-eenheden	4
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning $U_i$ (V)	500
Nom. stoothoudspanning ( $U_{imp}$ ) (kV)	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/70
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> )	1/25
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )	1/35
Explosie veilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Inbouwdiepte (mm)	70

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN