


installatieautomaat 1- polig + nul 32A C-kar (MLN532)

(MLN532)



3250614312410



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401040588
Fabrikantnummer	MLN532
EAN code	3250614312410
Merk	Hager
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2700448120
Uitschakelkarakteristiek	C
Aantal polen (totaal)	2
Aantal beveiligde polen	1
Nom. (meet)stroom (A)	32
Nom. afschakelvermogen lcn EN 60898 bij 230 V (kA)	6
Meeschakelende nul	Ja
Breedte in module-eenheden	1

Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	240
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Ja
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	2
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/70
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/16
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/25
Explosieveilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Inbouwdiepte (mm)	70
Verliesvermogen (W)	6

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hager-installatieautomaat-1-polig-nul-32a-c-kar-mln532>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze installatieautomaat C32 1-polig+N (MLN532) is met een breedte van één module-eenheid zeer compact, waardoor je ruimte bespaart in de verdeelkast. De Hager automaat heeft een C-karakteristiek en een nominale stroom van 32A, wat dit component geschikt maakt voor grotere belastingen met een hogere aanloopstroom. Met een afschakelvermogen van 6kA en energiebegrenzingsklasse drie biedt deze 2-polige component betrouwbare bescherming tegen overbelasting. De 1-polig+N automaat is geschikt voor inbouwmontage en biedt door de meeschakelende nul een veilige onderbreking van het circuit. Je kunt massieve geleiders tot 25 mm² eenvoudig aansluiten.

Gegenereerd op datum: 13-07-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA