


# installatieautomaat 1- polig+nul 10A C-kar 4,5kA (MJN510)

(MJN510)



3250614312120



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401040625
Fabrikantnummer	MJN510
EAN code	3250614312120
Merk	Hager
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	Installatieautomaten 4,5 kA
Artikelnummer oud	2700448194
Uitschakelkarakteristiek	C
Aantal polen (totaal)	2
Nom. (meet)stroom (A)	10

# Technische details

Aantal beveiligde polen	1
Nom. (meet)spanning (V)	240
Nom. afschakelvermogen I <sub>cn</sub> EN 60898 bij 230 V (kA)	4.5
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Meeschakelende nul	Ja
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Ja
Overspanningscategorie	3
Vervuilinggraad	2
Breedte in module-eenheden	1
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U <sub>i</sub> (V)	500
Nom. stoothoudspanning (U <sub>imp</sub> ) (kV)	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/70
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> )	1/16
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )	1/25
Explosie veilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Inbouwdiepte (mm)	70

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hager-installatieautomaat-1-polig-nul-10a-c-kar-mjn510>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Een installatieautomaat beschermt je elektrische installatie en bedrading tegen schade. Op het moment dat er te hoge stroom wordt gedetecteerd, zal de stroomkring onderbroken worden. Om het maximale vermogen van je installatieautomaat te berekenen vermenigvuldig je het aantal ampere van de installatieautomaat met 230V.

[Bekijk hier de specsheet](#)

**Ge genereerd op datum: 07-05-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA