


aardlekautomaat 1- polig+nul 20A B-kar 30mA (ADA920G)

(ADA920G)



3250611011002



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401040773
Fabrikantnummer	ADA920G
EAN code	3250611011002
Merk	Hager
Productgroep	Aardlekautomaat
Serie/Programma	HACO aardlekautomaat
Artikelnummer oud	2700449104
Aantal polen (totaal)	2
Nom. (meet)stroom (A)	20
Nom. foutstroom (A)	0.03
Type lekstroom	A
Uitschakelkarakteristiek	B

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hager-aardlekautomaat-1-polig-nul-20a-b-kar-30ma-ada9>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Hager Aardlekautomaat 1-polig+nul 20A B-kar 30mA (ada920g) is een betrouwbare bescherming tegen elektrische schokker aardlekschakelaar met nul, ook wel bekend als een 'stroomonderbreker', is ontworpen om elektrische systeem veilig te houden d schakelen als er een aardfout wordt gedetecteerd. Met een capaciteit van 20A en een gevoeligheid van 30mA, biedt het een op functionaliteit. De B-kar betekent dat het apparaat een gemiddelde reactiesnelheid heeft, ideaal voor huishoudelijke toepassing te installeren en is een effectieve manier om je huis veiliger te maken. Wacht niet langer en bescherm jezelf tegen elektrische ge Aardlekautomaat!

Technische details

Aantal beveiligde polen	1
Nom. (meet)spanning (V)	230
Energiebegrenzingsklasse	3
Nom. afschakelvermogen EN 60898 (kA)	6
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA)	6
Frequentie	50 Hz
Meeschakelende nul	Ja
Overspanningscategorie	3
Vervuilinggraad	2
Breedte in module-eenheden	2
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
High-immunity uitvoering	Nee
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Inbouwdiepte (mm)	68

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN