


tijdrelais 1 wisselcontact 16A 12-240V

(80.01.0.240.0000)



8012823274393



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401044889
Fabrikantnummer	80.01.0.240.0000
EAN code	8012823274393
Merk	Finder
Productgroep	Tijdrelais
Serie/Programma	80
Artikelnummer oud	2700498109

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/finder-tijdrelais-1-wisselcontact-16a-12-240v>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Functie opkomvertragend	Ja
Functie afvalvertragend	Ja
Functie inschakelwissend	Ja
Functie uitschakelwissend	Nee
Functie ster-driehoek	Nee

Functie pulsvormend	Ja
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd	Nee
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd	Ja
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel	Nee
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel	Nee
Met insteeksokkel	Nee
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Geschikt als afstandsbediening	Nee
Opsteekbaar op hulpcontactblok	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (V)	12/240
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (V)	12/240
Nom. stuurspanning bij DC (V)	12/240
Type stuurspanning	AC/DC
Tijdbereik (s)	0.1/86400
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact	1
Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd	Nee
Met halfgeleideruitgang	Nee
Breedte (mm)	17.5
Hoogte (mm)	56.5

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN