


impulsrelais 16A 230V AC 2 maak o verbreek (20.28.8.230.4000)

(20.28.8.230.4000)



8012823195483



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401046427
Fabrikantnummer	20.28.8.230.4000
EAN code	8012823195483
Merk	Finder
Productgroep	Bistabiel relais
Serie/Programma	20
Artikelnummer oud	2700527392
Aantal contacten als maakcontact	2
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	0

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/finder-impulsrelais-16a-230v-ac-2-maak-o-verbreek-20-28>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

Functie	Mechanisch, schakelaar
Montagewijze	DIN-rail
Breedte in module-eenheden	1
Aantal maakcontacten	2
Aantal verbreekcontacten	0
Aantal wisselcontacten	0
Stuurspanning 1 (V)	195.5/253
Stuurspanningstype 1	AC
Frequentie stuurspanning 1 (Hz)	50/60
Nom. (meet)schakelstroom (A)	16
Voedingsspanning (V)	230/230
Spanningstype voedingsspanning	AC
Max. gloeilampbelasting (W)	2000
Max. belasting TL-buis (VA)	1000
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld) (VA)	750
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) (VA)	750
Max. schakelstroom (cos phi = 0,6) (A)	18
Handbediening mogelijk	Ja
Handbediening	Ja
Inbouwdiepte (mm)	60.8

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN