

magneetschakelaar **250/440V 25A 1 maak en** **1 verbreek** **(22.32.0.024.4520)**

(22.32.0.024.4520)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401046452
Fabrikantnummer	22.32.0.024.4520
EAN code	8012823355269
Merk	Finder
Productgroep	Installatiehulpschakelaar modulair
Serie/Programma	22
Artikelnummer oud	2700527418
Nom. bedrijfsstroom (A)	25
(Meet)bekrachtigingsspanning (V)	24/24
Spanningstype van de bekrachtigingsspanning	AC/DC
Max. gloeilampbelasting (W)	2000
Max. belasting TL-buis (VA)	800
Schuif voor handmatige schakeling	Nee
Aantal contacten als maakcontact	1
Aantal contacten als verbreekcontact	1
Breedte in module-eenheden	1
Inbouwdiepte (mm)	60.8

Technische details

Bedrijfsspanning (meetspanning) (V)	250/440
Gebruikscategorie	1
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC/DC
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld) (VA)	500
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) (VA)	200
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Met dag/nacht functie	Nee
Bromvrij	Ja
Gebruikscategorie volgens EN IEC 60947-4-1	AC-7a/AC-7b

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/finder-magneetschakelaar-250-440v-25a-1-maak-en-1-ver>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze magneetschakelaar 24V 25A 1x NO + 1x NC (22.32.0.024.4520) van Finder is volledig bromvrij, waardoor je deze uitstekend kunt toepassen in geluidsgevoelige omgevingen. Dankzij de compacte breedte van slechts één module neemt de installatie minimale ruimte in beslag in de verdeelkast. Het toestel beschikt over zowel een maakcontact als een verbreekcontact voor het schakelen van belastingen tot 25A. Doordat de bekrachtigingsspanning van 24V geschikt is voor zowel AC/DC, is deze schakelaar breed inzetbaar binnen diverse installaties.

Generereerd op datum: 15-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA