


printrelais 16 A /250VAC1

1 wisselcontact

(40.61.8.230.4000)

(40.61.8.230.4000)



8012823096018



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401046812
Fabrikantnummer	40.61.8.230.4000
EAN code	8012823096018
Merk	Finder
Productgroep	Schakelrelais
Serie/Programma	40
Artikelnummer oud	2700527818
Type stuurspanning	AC
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	1

Technische details

Uitvoering elektrische aansluiting	Printplataansluiting
Met afneembare klemmen	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (V)	230/230
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (V)	230/230
Aandrijving, polarisatie	Ongepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving	Monostabiel
Met dwanggeleide contacten	Nee
Type schakelcontact	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Breedte (mm)	12.4
Hoogte (mm)	25
Diepte (mm)	29

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/finder-printrelais-16-a-250vac1-1-wisselcontact-40-61-8-2>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 01-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA