

Specificaties

| | |
|-------------------|---------------|
| Artikelnummer | 401049102 |
| Fabrikantnummer | DMB51CM24 |
| EAN code | 8030956000016 |
| Merk | Carlo Gavazzi |
| Productgroep | Tijdrelais |
| Serie/Programma | DMB |
| Artikelnummer oud | 2700566606 |

Technische details

| | |
|---|--------------------|
| Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
| Functie opkomvertragend | Ja |
| Functie afvalvertragend | Ja |
| Functie inschakelwissend | Ja |
| Functie uitschakelwissend | Ja |
| Functie ster-driehoek | Nee |
| Functie pulsvormend | Ja |
| Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd | Ja |
| Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd | Ja |
| Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel | Nee |
| Klokfunctie, met puls beginnend, variabel | Nee |
| Met insteeksokkel | Nee |

| | |
|--|------------|
| Bediening op afstand mogelijk | Nee |
| Opsteekbaar op hulpcontactblok | Nee |
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (V) | 24/240 |
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (V) | 24/240 |
| Nom. stuurspanning bij DC (V) | 24/24 |
| Type stuurspanning | AC/DC |
| Tijdbereik (s) | 0.1/360000 |
| Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact | 1 |
| Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd | Nee |
| Met halfgeleideruitgang | Nee |
| Breedte (mm) | 17.5 |
| Hoogte (mm) | 81 |
| Diepte (mm) | 67.2 |
| Nom. stroom (A) | 5 |
| Geschikt voor omegarailmontage | Ja |
| Geschikt voor frontmontage | Nee |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/carlo-gavazzi-dmb51cm24-car-tijdrelais-100u-24vdc>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 04-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA