


aardlekschakelaar 2- polig 63A 300Ma type A (CFA263G)

(CFA263G)



3250611610731



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401050238
Fabrikantnummer	CFA263G
EAN code	3250611610731
Merk	Hager
Productgroep	Aardlekschakelaar
Serie/Programma	Aardlekschakelaars 2-polig klasse
Artikelnummer oud	2700449014
Nom. (meet)stroom (A)	63
Aantal polen	2
Type lekstroom	A
Nom. foutstroom (A)	0.3
Breedte in module-eenheden	2
Selectieve bescherming	Nee
Stootstroomvastheid (kA)	0.25
Kortstondigvertraagd type	Nee
Met vergrendelingsvoorziening	Nee

Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	230
Montagewijze	DIN-rail
Kortsluitvastheid (I _{cw}) (kA)	6
Frequentie	50 Hz
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Maat (conform DIN 43880)	1
Nom. stoothoudspanning (U _{imp}) (kV)	4
Nom. isolatiespanning U _i (V)	500
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/25
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/16
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/40
Vervuilingsgraad	2
Spanningstype	AC
Explosie veilig	Nee
Inbouwdiepte (mm)	70
Verliesvermogen (W)	8.7
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	7005

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hager-aardlekschakelaar-2-polig-63a-300ma-type-a-cfa26>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze Hager aardlekschakelaar 2-polig 63A 300mA Type A (CFA263G) is door de nominale stroom van 63A geschikt voor installaties met een grotere vermogensvraag. Omdat de schakelaar reageert op een foutstroom van 300mA, wordt hij ingezet voor brandbeveiliging en het bewaken van specifieke groepen. Het component neemt met een breedte van twee module-eenheden beperkte ruimte in op de DIN-rail. Je kunt de functionaliteit flexibel uitbreiden doordat het koppelen van een nevenapparaat mogelijk is. Dankzij de kortsluitvastheid van 6kA en de Type A detectie garandeer je een betrouwbare werking binnen de elektrotechnische installatie.

Gegenereerd op datum: 15-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA