


installatieautomaat 1P 2A

(5SY61026)



4001869325897



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401053593
Fabrikantnummer	5SY61026
EAN code	4001869325897
Merk	Siemens AG
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2700694845
Uitschakelkarakteristiek	B
Aantal polen (totaal)	1
Nom. (meet)stroom (A)	2

Technische details

Aantal beveiligde polen	1
Nom. (meet)spanning (V)	400
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kA)	30
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kA)	30
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/50

Meeschakelende nul	Nee
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	3
Breedte in module-eenheden	1
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U_i (V)	440
Nom. stoothoudspanning (U_{imp}) (kV)	4
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	0.75/35
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	0.75/35
Explosieveilig	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Inbouwdiepte (mm)	70

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/siemens-ag-installatieautomaat-1p-2a>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Met deze Siemens installatieautomaat van 2 ampère beveilig je elektrische circuits nauwkeurig tegen overbelasting en kortsluiting. Dit type is perfect voor kleinere verbruikers of circuits waar een lage stroomafname vereist is. De automaat schakelt direct uit bij storing en voorkomt zo schade aan je installatie of aangesloten apparatuur.

Dankzij het compacte 1-polige ontwerp past deze automaat eenvoudig in standaard groepenkasten. Siemens staat bekend om zijn betrouwbare en duurzame techniek, en dat merk je in de kwaliteit van deze beveiliging. Een slimme keuze voor wie veiligheid en precisie wil combineren in de elektrische installatie.

Voordelen

- Betrouwbare beveiliging bij lage stroomafname
- Automatisch uitschakelen bij overbelasting of kortsluiting
- Compact 1-polig ontwerp voor eenvoudige montage
- Siemens-kwaliteit voor lange levensduur

Nadelen

- Alleen geschikt voor lichte circuits tot 2A

Gegenereerd op datum: 12-12-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA