


schemerschakelaar voor DIN-rail inclusief opbouwsensor (EEN100)

(EEN100)



3250617579308



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401056805
Fabrikantnummer	EEN100
EAN code	3250617579308
Merk	Hager
Productgroep	Schemerschakelaar voor DIN-rail
Serie/Programma	Schemerschakelaars
Artikelnummer oud	2700765660

Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	230
Nom. (meet)frequentie (Hz)	50/60
Max. gloeilampbelasting (W)	2300
Max. belasting TL-buis (VA)	1000
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld) (VA)	1000
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) (VA)	1000
Max. schakelstroom ($\cos \phi = 0,6$) (A)	10
Nom. (meet)schakelstroom (A)	10
Instelbereik helderheidswaarde (lx)	5/2000
Met programmeerbare nachtuitschakeling	Nee
Drukingang	Nee
Nom. (meet)spanning lichtvoeler (V)	230
Max. kabellengte lichtvoeler (m)	100
Beschermklasse lichtvoeler	II
Montagewijze lichtvoeler	Overig
Montagewijze	DIN-rail
Breedte in module-eenheden	1
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsgraad (IP) lichtvoeler	IP55
Inbouwdiepte (mm)	17.8

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hager-schemerschakelaar-voor-din-rail-inclusief-opbouwsc>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 09-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA