


TLE EAT TRAPPENHUISSCHAKELAAR TLE

(101064)



4015081011698



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401061234
Fabrikantnummer	101064
EAN code	4015081011698
Merk	Eaton
Productgroep	Tijdrelais
Serie/Programma	xPole
Artikelnummer oud	2700818049

Technische details

Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Functie opkomvertragend	Nee
Functie afvalvertragend	Ja
Functie inschakelwissend	Nee
Functie uitschakelwissend	Nee
Functie ster-driehoek	Nee
Functie pulsvormend	Nee
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd	Nee
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd	Nee
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel	Nee
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel	Nee
Met insteeksokkel	Nee

Bediening op afstand mogelijk	Nee
Geschikt als afstandsbediening	Nee
Opsteekbaar op hulpcontactblok	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (V)	230/230
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (V)	230/230
Nom. stuurspanning bij DC (V)	0/0
Type stuurspanning	AC
Tijdbereik (s)	30/720
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact	0
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact	0
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact	1
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact	0
Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd	Nee
Met halfgeleideruitgang	Nee
Breedte (mm)	17.5
Hoogte (mm)	87
Diepte (mm)	65
Nom. stroom (A)	16
Geschikt voor omegarailmontage	Ja
Geschikt voor frontmontage	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/eaton-tle-eat-trappenhuisschakelaar-tle>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 02-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA