


installatieautomaat 1- polig 40A C-kar (242685)

(242685)



4015082426859



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401061401
Fabrikantnummer	242685
EAN code	4015082426859
Merk	Eaton
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	xPole
Artikelnummer oud	2700818472
Uitschakelkarakteristiek	C
Aantal polen (totaal)	1
Nom. (meet)stroom (A)	40

Technische details

Aantal beveiligde polen	1
Nom. (meet)spanning (V)	230
Nom. afschakelvermogen I_{cn} EN 60898 bij 230 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen I_{cn} EN 60898 bij 400 V (kA)	6
Nom. afschakelvermogen I_{cu} IEC 60947-2 bij 230 V (kA)	0
Nom. afschakelvermogen I_{cu} IEC 60947-2 bij 400 V (kA)	0
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Meeschakelende nul	Nee
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	2
Breedte in module-eenheden	1
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U_i (V)	440
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/55
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/25
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/25
Inbouwdiepte (mm)	70.5

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/eaton-installatieautomaat-1-polig-40a-c-kar-242685>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een installatieautomaat beschermt je elektrische installatie en bedrading tegen schade. Op het moment dat er te hoge stroom wordt gedetecteerd, zal de stroomkring onderbroken worden. Om het maximale vermogen van je installatieautomaat te berekenen vermenigvuldig je het aantal ampere van de installatieautomaat met 230V.

Bekijk hier de [datasheet](#)

Generereerd op datum: 03-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA