


tijdschakelaar 1W 16A (12.81.8.230.0000)

(12.81.8.230.0000)



8012823371443



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401067143
Fabrikantnummer	12.81.8.230.0000
EAN code	8012823371443
Merk	Finder
Productgroep	Digitale schakelklok voor paneelk
Serie/Programma	12
Artikelnummer oud	2850000064

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/finder-tijdschakelaar-1w-16a-12-81-8-230-0000>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

Montagewijze	DIN-rail
Aantal kanalen	1
Voedingsspanning (V)	230/230
Spanningstype voedingsspanning	AC
Frequentie voedingsspanning (Hz)	50/60
Autonomie in uren	52560

Autonomie in jaren	6
Gangnauwkeurigheid per dag (s)	1
Tekstbegeleiding in het display	Ja
Externe programmering	Nee
Incl. geheugenkaart	Nee
60-minuten programma	Nee
24-uurs programma	Nee
Weekprogramma	Nee
Jaarprogramma	Nee
Vakantieprogramma	Nee
Impulsprogramma	Nee
Cyclusprogramma	Nee
Astroprogramma	Ja
Toevalsprogramma	Nee
Bedrijfsurenmeter	Nee
Netsynchronisatie	Nee
Kwartsgestuurd	Ja
Radiogestuurd	Nee
Radiogestuurd (DCF77)	Nee
GPS	Nee
Contactuitvoering	Wisselcontact
Automatische omschakeling zomer/wintertijd	Ja
Handbediening	Ja
Externe drukcontact ingang	Nee

Voorkeuze schakeling	Nee
Nom. schakelstroom bij 250V AC (A)	16
Potentiaalvrij schakelcontact	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte in module-eenheden	2
Breedte (mm)	35
Hoogte (mm)	60.8
Diepte (mm)	88.8

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN