


opbouw combinatie wisselschakelaar/stopcontact met randaarde - AP alpin wit (2601/6/2300 EAPJW)

(2CKA001641A0236)



4011395196427



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401068299
Fabrikantnummer	2CKA001641A0236
EAN code	4011395196427
Merk	ABB Busch-Jaeger
Productgroep	Combinatie schakelaar/wandcontactdoos
Serie/Programma	AP
Artikelnummer oud	2850009607
Filter_kleur	Wit
Filter_randaarde	Met randaarde
Filter_serie	Busch-Jaeger AP Plus alpinwit\$Busch-Jaeger opbouw \$Opb
Filter_typen_product	Schakelaars \$Stopcontacten

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-busch-jaeger-opbouw-combinatie-wisselschakelaar-st-randaarde-ap-alpin-wit-2601-6-2300-eapjw>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Het AP Plus schakelmateriaal van Busch-Jaeger wordt omschreven als en fraai staaltje gemak en veiligheid. Het heeft een goede p onderdelen en een fraaie vormgeving.

Technische details

Uitvoering schakelaar

Wisselschakelaar

Uitvoering wandcontactdoos	Randaarde (type F)
Aantal contactdozen	1
Bedieningswijze	Wip/drukker
Montagerichting	Verticaal
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Met verlichting	Nee
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Duroplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. spanning (V)	250
Nom. stroom wandcontactdoos (A)	16
Nom. (meet)stroom (A)	10
Schakelmateriaalbreedte (mm)	63
Schakelmateriaalhoogte (mm)	122
Schakelmateriaaldiepte (mm)	42
Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee

Met glaszekering	Nee
Aantal actieve contacten (rond)	2
Aantal actieve contacten (vlak)	0
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN