


1404191 PHO SAC-8P-15- PUR/M 8FR

(1404191)



4046356681131



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401078829
Fabrikantnummer	1404191
EAN code	4046356681131
Merk	Phoenix Contact
Productgroep	Sensor/actorkabel met connector
Serie/Programma	Sensor-/actorkabel
Artikelnummer oud	2850041332

Technische details

Aantal polen	8
Uitvoering elektrische aansluiting, veldzijdig	M8
Type insteekcontact, veldzijdig	Female/bus
Positie kabeltoevoer veldzijdig	Schuin (gehoekt)
Uitvoering elektrische aansluiting, boxzijdig	Overig
Kabellengte (m)	1.5
Positie kabeltoevoer boxzijdig	Overig
Materiaal kabelmantel	Overig
Halogeenvrij	Ja
Kleur kabelmantel	Zwart
Met LED indicatie	Nee
Afgeschermd	Nee
Uitvoering leiding	Meeraderig
Gevulkaniseerd	Nee
Materiaal basis contactlichaam	CuSn
Materiaal contactcoating	Au
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-40/80
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-25/85
Nom. (meet)stroom I _n (A)	1.5
Nom. (meet)spanning (V)	30
Doorgangsweerstand (mOhm)	5

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/phoenix-contact-1404191-pho-sac-8p-1-5-pur-m-8fr>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 02-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA