


2902998 PHO UNO- PS/1AC/12DC/30W

(2902998)



4046356728812



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401081361
Fabrikantnummer	2902998
EAN code	4046356728812
Merk	Phoenix Contact
Productgroep	Gelijkstroomvoedingseenheid
Serie/Programma	Voeding
Artikelnummer oud	2850044374

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/phoenix-contact-2902998-pho-uno-ps-1ac-12dc-30w>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

Spanningstype voedingsspanning	AC
1e Secundaire spanning (V)	12/12
2e Secundaire spanning (V)	12/12
Max. uitgangsstroom 1 (A)	2.5
Secundaire spanning instelbaar	Nee
Nom. uitgangsspanning 1 (V)	12

Nom. uitgangsstroom 1 (A)	2.5
Kortsluitvast	Ja
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz (V)	100/240
Nom. voedingsspanning bij AC 60 Hz (V)	100/240
Uitgangsspanning geregeld	Ja
Opgenomen vermogen (VA)	71.7
Vermogensafgifte (W)	30
Gestabiliseerd	Ja
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Draagrailmontage mogelijk	Ja
Wandmontage mogelijk	Nee
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Breedte in module-eenheden	1.3
Inbouwbreedte (mm)	22.5
Inbouwhoogte (mm)	90
Directe montage mogelijk	Nee
Breedte (mm)	22.5
Hoogte (mm)	90
Diepte (mm)	84
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Ja
SIL conform IEC 61508	Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Geen
Beschermingsgraad (IP)	IP20

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN