


# FRCMM-125/4/01-G/A

## AARDLEKSCHAKELAAR

(171179)



4015081676651



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer                 | 401102779         |
| Fabrikantnummer               | 171179            |
| EAN code                      | 4015081676651     |
| Merk                          | Eaton             |
| Productgroep                  | Aardlekschakelaar |
| Serie/Programma               | xEffect           |
| Artikelnummer oud             | 2850084971        |
| Nom. (meet)stroom (A)         | 125               |
| Aantal polen                  | 4                 |
| Type lekstroom                | A                 |
| Nom. foutstroom (A)           | 100               |
| Selectieve bescherming        | Nee               |
| Stootstroomvastheid (kA)      | 3                 |
| Kortstondigvertraagd type     | Ja                |
| Met vergrendelingsvoorziening | Ja                |

# Technische details

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| Nom. (meet)spanning (V)                                      | 415      |
| Montagewijze                                                 | DIN-rail |
| Kortsluitvastheid (I <sub>cw</sub> ) (kA)                    | 10       |
| Frequentie                                                   | 50 Hz    |
| Nevenapparaat mogelijk                                       | Ja       |
| Beschermingsgraad (IP)                                       | IP20     |
| Maat (conform DIN 43880)                                     | 1        |
| Breedte in module-eenheden                                   | 4        |
| Nom. isolatiespanning U <sub>i</sub> (V)                     | 440      |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )  | 1.5/50   |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> ) | 1.5/16   |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)                    | -25/40   |
| Vervuilingsgraad                                             | 2        |
| Inbouwdiepte (mm)                                            | 70.5     |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/eaton-frcmm-125-4-01-g-a-aardlekschakelaar>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 06-04-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA