


# NZMN1-A40 VERMOGENSAUTOM NZM1 3P 40A

(259081)



4015082590819



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer     | 401103637                             |
| Fabrikantnummer   | 259081                                |
| EAN code          | 4015082590819                         |
| Merk              | Eaton                                 |
| Productgroep      | Vermogensschakelaar voor trafo-, gene |
| Serie/Programma   | NZM                                   |
| Artikelnummer oud | 2850085867                            |

## Technische details

|                                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Nom. continu stroom I <sub>n</sub> (A)                       | 40                              |
| Nom. spanning (V)                                            | 690/690                         |
| Nom. afschakelvermogen I <sub>cu</sub> bij 400 V, 50 Hz (kA) | 50                              |
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging (A)                   | 32/40                           |
| Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (A)   | 0/0                             |
| Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (A)           | 320/400                         |
| Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging                       | Nee                             |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit                             | Frameklem                       |
| Apparaatbouwvorm                                             | Inbouwapparaat vaste inbouw tec |
| Geschikt voor omegarailmontage                               | Nee                             |
| Omegarailmontage optioneel                                   | Ja                              |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact                     | 0                               |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Aantal hulpcontacten als maakcontact     | 0         |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact   | 0         |
| Met tripcontact                          | Nee       |
| Met onderspanningsspoel                  | Nee       |
| Aantal polen                             | 3         |
| Positie aansluiting hoofdstroomcircuit   | Voorzijde |
| Uitvoering van het bedieningselement     | Tuimelaar |
| Compleet apparaat incl. beveiligingsunit | Ja        |
| Motoraandrijving geïntegreerd            | Nee       |
| Motoraandrijving optioneel               | Nee       |
| Beschermingsgraad (IP)                   | IP20      |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/eaton-nzmn1-a40-vermogensautom-nzm1-3p-40a>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 07-04-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA