


FAZ-D16/3 INST-AUT.D

16A 3P.15 KA

(278896)



4015082788964



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401104194
Fabrikantnummer	278896
EAN code	4015082788964
Merk	Eaton
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	xEffect
Artikelnummer oud	2850086441
Uitschakelkarakteristiek	D
Aantal polen (totaal)	3
Nom. (meet)stroom (A)	16

Technische details

Aantal beveiligde polen	3
Nom. (meet)spanning (V)	400
Nom. afschakelvermogen I_{cn} EN 60898 bij 230 V (kA)	10
Nom. afschakelvermogen I_{cn} EN 60898 bij 400 V (kA)	10
Nom. afschakelvermogen I_{cu} IEC 60947-2 bij 230 V (kA)	15
Nom. afschakelvermogen I_{cu} IEC 60947-2 bij 400 V (kA)	15
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Meeschakelende nul	Nee
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	2
Breedte in module-eenheden	3
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning U_i (V)	440
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/75
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm ²)	1/25
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm ²)	1/25
Inbouwdiepte (mm)	70.5

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/eaton-faz-d16-3-inst-aut-d-16a-3p-15-ka>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 06-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA