


digitale tijdschakelklok 16A 230V (12.A1.8.230.0000)

(12.A1.8.230.0000)



8012823401812



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401106416
Fabrikantnummer	12.A1.8.230.0000
EAN code	8012823401812
Merk	Finder
Productgroep	Digitale schakelklok voor paneelk
Serie/Programma	12
Artikelnummer oud	2850098895

Technische details

Montagewijze	DIN-rail
Aantal kanalen	1
Voedingsspanning (V)	110/240
Spanningstype voedingsspanning	AC
Frequentie voedingsspanning (Hz)	50/60
Autonomie in uren	52560
Autonomie in jaren	6
Gangnauwkeurigheid per dag (s)	1
Tekstbegeleiding in het display	Ja
Externe programmering	Nee
Incl. geheugenkaart	Nee
60-minuten programma	Nee

24-uurs programma	Nee
Weekprogramma	Nee
Jaarprogramma	Nee
Vakantieprogramma	Nee
Impulsprogramma	Ja
Cyclusprogramma	Nee
Astroprogramma	Ja
Toevalsprogramma	Nee
Bedrijfsurenmeter	Nee
Netsynchronisatie	Nee
Kwartsgestuurd	Ja
Radiogestuurd	Nee
Radiogestuurd (DCF77)	Nee
GPS	Nee
Contactuitvoering	Wisselcontact
Kortste schakeltijd kanaal 1 (min)	1
Kortste schakeltijd kanaal 2 (min)	1
Aantal geheugenplaatsen	50
Automatische omschakeling zomer/wintertijd	Ja
Handbediening	Ja
Externe drukcontact ingang	Nee
Voorkeuze schakeling	Nee
Nom. schakelstroom bij 250V AC (A)	16
Potentiaalvrij schakelcontact	Ja

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte in module-eenheden	2
Breedte (mm)	35
Hoogte (mm)	60.8
Diepte (mm)	88.8

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/finder-digitale-tijdschakelklok-16a-230v-12-a1-8-230-000/>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

[Bekijk hier de specsheet](#)

Gegenereerd op datum: 07-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA