


E2A-S18KS08-WP-B1 2M

OMR

BENADERINGSSCHAKELAAR

(E2A 7409D)



4548583722989



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401109203
Fabrikantnummer	E2A 7409D
EAN code	4548583722989
Merk	Omron
Productgroep	Inductieve naderingsschakelaar
Serie/Programma	Proximity Sensors
Artikelnummer oud	2850107234

Technische details

Breedte sensor (mm)	18
Hoogte van de sensor (mm)	18
Lengte sensor (mm)	59
Diameter sensor (mm)	18
Mechanische inbouwvoorwaarden voor sensor	Bondig
Schakelafstand (mm)	8
Geschikt voor veiligheidsfunctie	Nee
Uitvoering schakelement	Maakcontact
Uitvoering schakeluitgang	PNP
Uitvoering elektrische aansluiting	Kabel
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie	1
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie	0

Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen	0
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen	0
Type bekrachtiging	Metalen doel
Uitvoering van de interface	Geen
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie	Geen
Bouwvorm behuizing	Cilinder, schroefdraad
Coating behuizing	Overig
Cascadeerbaar	Ja
Categorie volgens EN 954-1	B
SIL conform IEC 61508	Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1	Level a
Max. uitgangsstroom bij beveiligde uitgang (mA)	200
Voedingsspanning (V)	10/32
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (V)	0/0
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (V)	0/0
Nom. stuurspanning bij DC (V)	12/24
Spanningstype	DC
Schakelfrequentie (Hz)	500
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten	Nee
Materiaal behuizing	Metaal
Drukvast	Nee
Explosieveiligheids categorie voor gas	Geen
Explosieveiligheids categorie voor stof	Geen

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/omron-e2a-s18ks08-wp-b1-2m-omr-benaderingsschakela>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 06-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA