


84.02.0.024.0000 FIN SMARTTIJDREL.2W16A

12-24

(84.02.0.024.0000)



8012823407258



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401112307
Fabrikantnummer	84.02.0.024.0000
EAN code	8012823407258
Merk	Finder
Productgroep	Tijdrelais
Serie/Programma	84
Artikelnummer oud	2850118711

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/finder-84-02-0-024-0000-fin-smarttijdrel-2w16a-12-24>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Functie opkomvertragend	Ja
Functie afvalvertragend	Ja
Functie inschakelwissend	Ja
Functie uitschakelwissend	Ja
Functie ster-driehoek	Nee

Functie pulsvormend	Ja
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd	Ja
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd	Ja
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel	Ja
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel	Ja
Met insteeksokkel	Nee
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Geschikt als afstandsbediening	Nee
Opsteekbaar op hulpcontactblok	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (V)	12/24
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (V)	12/24
Nom. stuurspanning bij DC (V)	12/24
Type stuurspanning	AC/DC
Tijdbereik (s)	0.1/14398.6
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact	2
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact	2
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact	2
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact	2
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact	2
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact	2
Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd	Ja
Met halfgeleideruitgang	Nee
Breedte (mm)	35
Hoogte (mm)	56.5

Diepte (mm)

88.8

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN