


4AM38428DD400FA0 SIE TRANSFORMER SITAS PHASES:1

(4AM38428DD400FA0)



4001869904740



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401126379
Fabrikantnummer	4AM38428DD400FA0
EAN code	4001869904740
Merk	Siemens AG
Productgroep	1-fase stuurtransformator
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2850155523

Technische details

Uitgevoerd als veiligheidstrafo	Nee
Uitgevoerd als scheidingstrafo	Nee
Uitgevoerd als spaartransformator	Nee
Primaire spanning 1 (V)	550/550
Primaire spanning 2 (V)	525/525
Primaire spanning 3 (V)	500/500
Primaire spanning 4 (V)	480/480
Primaire spanning 5 (V)	460/460
Primaire spanning 6 (V)	440/440
Primaire spanning 7 (V)	415/415
Primaire spanning 8 (V)	400/400
Primaire spanning 9 (V)	380/380

Primaire spanning 10 (V)	230/230
Secundaire spanning 1 (V)	230/230
Secundaire spanning 2 (V)	115/115
(Meet)schijnvermogen (VA)	160
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85	B
Kortsluitvast	Nee
Relatieve kortsluitspanning U_k (%)	7.7
Breedte (mm)	98
Hoogte (mm)	106
Diepte (mm)	104
Beschermingsgraad (IP)	IP00
Ringkern	Nee
Geschikt voor printmontage	Nee
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/siemens-ag-4am38428dd400fa0-sie-transformer-sitas-pha>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 09-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA