

# aardlekschakelaar 4- polig 40A 100mA - type A (F204 A-40/0.1)

(2CSF204101R2400)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401151634
Fabrikantnummer	2CSF204101R2400
EAN code	8012542787303
Merk	ABB
Productgroep	Aardlekschakelaar
Serie/Programma	System pro M compact
Artikelnummer oud	2850214475
Nom. (meet)stroom (A)	40
Aantal polen	4
Type lekstroom	A
Nom. foutstroom (A)	0.1
Breedte in module-eenheden	4
Selectieve bescherming	Nee
Stootstroomvastheid (kA)	6
Kortstondigvertraagd type	Nee
Met vergrendelingsvoorziening	Ja

# Technische details

Nom. (meet)spanning (V)	400
Montagewijze	DIN-rail
Kortsluitvastheid (I <sub>cw</sub> ) (kA)	1
Frequentie	Overig
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Maat (conform DIN 43880)	4
Nom. stoothoudspanning (U <sub>imp</sub> ) (kV)	4
Nom. isolatiespanning U <sub>i</sub> (V)	500
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (mm <sup>2</sup> )	25/25
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (mm <sup>2</sup> )	0/25
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/55
Vervuilingsgraad	2
Spanningstype	AC
Explosie veilig	Nee
Inbouwdiepte (mm)	69
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	7035
Schakelmateriaalbreedte (mm)	70
Schakelmateriaalhoogte (mm)	85
Schakelmateriaaldiepte (mm)	69

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-aardlekschakelaar-4-polig-40a-100ma-type-a-f204-a->

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Toegekende foutstroom : 100 Ampère  
Aantal polen : 4  
Toegekende stroom: 40 Ampère  
Type lekstroom : A  
Toegekende spanning : 400 Volt  
Beschermsgraad (IP) : IP2X  
Frequentie : 50/60 Hz  
Montagewijze : DIN-rail  
Breedte in module-eenheden : 4  
Selectieve bescherming : Nee  
Kortsluitvastheid (Icw) : 1 kA  
Stootstroomvastheid : 6 kA  
Nevenapparaat mogelijk : Ja  
Kortstondigvertraagd type : Nee  
Inbouwdiepte : 69 Millimeter

**Gegenereerd op datum: 21-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA