


vlamboogdetectie 10A 2P B-kar 10mA direct (AFDD-10/2/B/001-A)

(187165)



4015081822140



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401153199
Fabrikantnummer	187165
EAN code	4015081822140
Merk	Eaton
Productgroep	Aardlekautomaat met nevenappa
Serie/Programma	xPole
Artikelnummer oud	2850217850

Technische details

Aantal polen	2
Nom. (meet)spanning (V)	230
Nom. (meet)stroom (A)	10
Nom. foutstroom (A)	0.01
Type lekstroom	A
Energiebegrenzingsklasse	3
Nom. afschakelvermogen EN 60898 (kA)	10
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA)	0
Frequentie (Hz)	50
Uitschakelkarakteristiek	B
Meeschakelende nul	Nee
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	2
Breedte in module-eenheden	3
Nevenapparaat werkzijdig aangebouwd	Brandschakelaar
Nom. schakelstroom nevenapparaat (A)	0
Nom. (meet)spanning nevenapparaat (V)	230
Stuurspanning neveninrichting	AC
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 (kA)	10
Inbouwdiepte (mm)	67

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/eaton-vlamboogdetectie-10a-2p-b-kar-10ma-direct-1871>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit component beschermt tegen onder andere overstroom, kortsluitstroom, aardlekstroom en vlambogen.

[Bekijk hier de specsheet](#)

Gegenereerd op datum: 28-05-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA