

# vlamboogdetectie 16A 2P B-kar 10mA direct (187201)

(187201)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer     | 401153215                     |
| Fabrikantnummer   | 187201                        |
| EAN code          | 4015081822508                 |
| Merk              | Eaton                         |
| Productgroep      | Aardlekautomaat met nevenappa |
| Serie/Programma   | xPole                         |
| Artikelnummer oud | 2850217866                    |

## Referentie/ Links

- ▶ <https://www.elektramat.nl/eaton-vlamboogdetectie-16a-2p-b-kar-10ma-direct-187201>
- ▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Dit component beschermt tegen onder andere overstroom, kortsluitstroom, aardlekstroom en vlambogen.

[Bekijk hier de specsheet](#)

# Technische details

|   |                 |
|---|-----------------|
| Aantal polen                            | 2               |
| Nom. (meet)spanning (V)                 | 230             |
| Nom. (meet)stroom (A)                   | 16              |
| Nom. foutstroom (A)                     | 0.01            |
| Type lekstroom                          | A               |
| Energiebegrenzingsklasse                | 3               |
| Nom. afschakelvermogen EN 60898 (kA)    | 10              |
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA) | 0               |
| Frequentie (Hz)                         | 50              |
| Uitschakelkarakteristiek                | B               |
| Meeschakelende nul                      | Nee             |
| Overspanningscategorie                  | 3               |
| Vervuilingsgraad                        | 2               |
| Breedte in module-eenheden              | 3               |
| Nevenapparaat werkzijdig aangebouwd     | Brandschakelaar |
| Nom. schakelstroom nevenapparaat (A)    | 0               |
| Nom. (meet)spanning nevenapparaat (V)   | 230             |
| Stuurspanning neveninrichting           | AC              |
| Beschermingsgraad (IP)                  | IP20            |
| Inbouwdiepte (mm)                       | 67              |

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN