

vlamboogdetectie 16A 2P B-kar 30mA direct (187204)

(187204)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401153217
Fabrikantnummer	187204
EAN code	4015081822539
Merk	Eaton
Productgroep	Aardlekautomaat met nevenappa
Serie/Programma	xPole
Artikelnummer oud	2850217868

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/eaton-vlamboogdetectie-16a-2p-b-kar-30ma-direct-187204>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Dit component beschermt tegen onder andere overstroom, kortsluitstroom, aardlekstroom en vlambogen.

[Bekijk hier de specsheet](#)

Technische details

Aantal polen	2
Nom. (meet)spanning (V)	230
Nom. (meet)stroom (A)	16
Nom. foutstroom (A)	0.03
Type lekstroom	A
Energiebegrenzingsklasse	3
Nom. afschakelvermogen EN 60898 (kA)	10
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 (kA)	0
Frequentie (Hz)	50
Uitschakelkarakteristiek	B
Meeschakelende nul	Nee
Overspanningscategorie	3
Vervuilinggraad	2
Breedte in module-eenheden	3
Nevenapparaat werkzijdig aangebouwd	Brandschakelaar
Nom. schakelstroom nevenapparaat (A)	0
Nom. (meet)spanning nevenapparaat (V)	230
Stuurspanning neveninrichting	AC
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Inbouwdiepte (mm)	67

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN